<Windows7 32bit の場合>

1 こちらの URL↓から

http://www.plex-net.co.jp/product/pxw3pe_download.html

PBDA: Windows8/7 メディアセンター 64/32bit の最新版をダウンロードします。

ダウンロードしたファイルを任意の場所に解凍してください。

解凍したフォルダがこちらです。

🕌 « PBDA_Driver(for_Windows_Media_Center) 🖡 PBDA_driver_32 🔸 🚽 🕴 PBDA_driver_32				
ライブラリに追加 ▼ 共有 ▼ 書き込む 新しいフォルダー				
名前	更新日時	種類	サイズ	
퉬 driver	2014/05/22 14:33	ファイル フォル		
\mu PlugIn	2014/05/22 14:33	ファイル フォル		
퉬 tool	2014/05/22 14:33	ファイル フォル		
💐 DPInst.exe	2014/05/22 14:33	アプリケーション	901 KB	
🖆 dpinst.xml	2014/05/22 14:33	XML ドキュメント	1 KB	
🚳 Install_Driver_and_PlugIn.bat	2014/05/22 14:33	Windows バッチ	1 KB	
🚳 Unstall_Driver_and_PlugIn.bat	2014/05/22 14:33	Windows バッチ	1 KB	

※過去に弊社製 PBDA/BDA ドライバーをインストールしたことのある場合

「Unstall_Driver_and_PlugIn.bat」を実行し、古いドライバを削除してください。 ダブルクリックすると自動で削除します。

「Unstall_Driver_and_PlugIn.bat」をダブルクリックします。



こちらの画面が出たら「はい(Y)」をクリックしてください。

[Install_Driver_and_PlugIn.bat] をダブルクリックします。



「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリックし、インストールを進めてください。 インストールが完了すると、再起動をするウィンドウが開きます。「YES」押して再起動をしてください。 **未保存のファイルは保存してから再起動をお願い致します。

ScheduledF	RecordingMonitor	X		
You must restart your system for the configuration changes made to ScheduledRecordingMonitor to take effect. Click Yes to restart now or No if you plan to manually restart later.				
	Yes	No		

以上でドライバーのインストールは完了です。

※スタートメニュー→コントロールパネル→システム からデバイスマネージャをご確認ください。 「ほかのデバイス」または「その他のデバイス」に「不明なデバイス」等の表記がないか、「!」が 表示されていないかをご確認ください。

「!」が表示されていなければ PX-W3PE は正しくインストールされています。

」が表示されている場合

右クリックで「ドライバーソフトウエアの更新」

• г-л •

「コンピュータを参照し、ドライバーソフトウエアを検索します」

最初にダウンロードして解凍したフォルダの中から PBDA ドライバ(32bit)を指定し、「次へ」を 押してください。

その他不明点ありましたらプレクスサポートまで ブレクスサポート support@plex-net.co.jp